



# YUK901 数字调制器



## 产品介绍 Product Presentation

YUK901 数字调制器基于 PID 包交换技术，可支持 4 个邻频调制，2 路 ASI、1 路千兆 IP 输入，2 路 ASI、1 路千兆 IP、一个 RF\*4 邻频、一个 RF TEST 输出，可自动生成 SI/PSI 信息，支持单独编辑 PID 等信息，具有节目 Service 和 PID 过滤功能。支持 WEB 网络管理控制，19" 标准机柜安装，广泛适用于有线和无线数字电视前端工程使用。

## 产品特点 Product Characteristics

- ❖ 完全符合国际 DVB 组织的 ETSI 300421 标准
- ❖ 可支持多达 2 路 ASI 输入单节目或多节目传送流的复用
- ❖ 支持 PSI/SI 全自动生成
- ❖ 输出电平可达 120dB $\mu$ V
- ❖ PID 和节目 Service 过滤
- ❖ ASI 支持输入码率可达 160Mbps
- ❖ ASI 输出码率可达 120Mbps
- ❖ 输入 ASI 包长 188/204 自适应
- ❖ 支持 2 路 ASI 输入，1 路千兆 IP 输入
- ❖ 支持 2 路 ASI，1 路千兆 IP,一个 RF\*4 邻频一个 RF TEST 输出
- ❖ 1U 机壳设计，液晶屏幕显示及友好操作界面
- ❖ 支持网络管理控制及软件升级
- ❖ 插拔式双电源，带蜂鸣报警

## 基本参数 Essential Parameter

功能	配置
----	----

输入接口	2 路 ASI, 1 路千兆 IP
输出接口	2 路 ASI, 1 路千兆 IP, 一个 RF*4 临频输出
<b>环境要求</b>	
操作温度	0~45
保存温度	-20~80
电源	双电源, 交流 90~260V,50Hz/60H
<b>物理规格</b>	
尺寸	485*350*44mm(含挂耳)

» 合作案例 Cooperation case

- ❖ 北京电视台  
(门头沟电视台、顺义电视台、怀柔政府信息办、石景山电视台等)
- ❖ 湖南省电视台  
(湖南省经济频道、湖南省国际频道、湖南省直播大事件现场直播等)
- ❖ 湖北省电视台  
(湖北省电台、仙桃电视台、荆州电视台、黄冈电视台、天门电视台等)
- ❖ 黑龙江省电视台  
(黑龙江省电台、哈尔滨市电视台, 大庆电视台, 绥化电视台等)
- ❖ 广西省电视台  
(贺州电视台、北海电视台、贵港电视台、梧州电视台等)
- ❖ 山东省电视台  
(潍坊电视台、山东教育台、威海市网络公司、青岛电视台等) 以及其他省, 市, 县, 各级电视台, 电台及网络公司
- ❖ 我公司保留一切权利, 如上述产品的规格有任何变化, 恕不另行通知。
- ❖ 上述规格仅作技术资料, 并不具有法律权利。



北京裕宽科技有限公司

地址: 北京昌平区沙河镇丰善村东路1号新飞达工业园东区5层F5-7  
 电话: 010-60739508  
 传真: 010-60739608  
 网址: [www.bjyukuan.com](http://www.bjyukuan.com)